


Электрические характеристики многооборотных приводов с трехфазным двигателем переменного тока для работы в режиме регулирования Кратковременный режим S4 – 25 %, 230 В/50 Гц								SAR 07.2 – SAR 16.2				
Многооборотный привод			Электродвигатель									
Тип	Скор-ть	Крут. мом-т	Тип	Мощ-ть ¹⁾ PN (кВт)	Скорость об/мин	Номинал. ток ²⁾ I _N (А)	Ток при бл. ³⁾ I _{макс} (А)	Пусковой ток I _A (А)	cos φ	Значение токового авт. выкл. (А)	Класс мощ-ти AUMA	
	об/мин										макс. Нм	Контактор 4)
SAR 07.2	4	30	VDOR063-4-0,02	0,02	1 400	0,7	0,5	1,7	0,40	0,5	A1	B1
	5,6		VDOR063-4-0,02	0,02	1 400	0,7	0,6	1,7	0,40	0,6	A1	B1
	8		VDOR063-4-0,04	0,04	1 400	0,7	0,7	1,7	0,50	0,7	A1	B1
	11		VDOR063-4-0,04	0,04	1 400	0,7	0,9	1,7	0,50	0,9	A1	B1
	16		VDOR063-2-0,06	0,06	2 800	1,0	1,0	3,3	0,57	1,0	A1	B1
	22		VDOR063-2-0,06	0,06	2 800	1,0	1,1	3,3	0,57	1,1	A1	B1
	32		ADOR063-4-0,10	0,10	1 400	1,7	1,7	4,2	0,42	1,7	A1	B1
	45		ADOR063-4-0,10	0,10	1 400	1,7	1,7	4,2	0,42	1,7	A1	B1
SAR 07.6	4	60	VDOR063-4-0,03	0,03	1 400	0,7	0,7	1,7	0,43	0,7	A1	B1
	5,6		VDOR063-4-0,03	0,03	1 400	0,7	0,8	1,7	0,43	0,8	A1	B1
	8		VDOR063-4-0,06	0,06	1 400	1,0	1,1	2,8	0,38	1,1	A1	B1
	11		VDOR063-4-0,06	0,06	1 400	1,0	1,2	2,8	0,38	1,2	A1	B1
	16		VDOR063-2-0,12	0,12	2 800	1,2	1,6	5,2	0,52	1,6	A1	B1
	22		VDOR063-2-0,12	0,12	2 800	1,2	1,7	5,2	0,52	1,7	A1	B1
	32		ADOR063-4-0,20	0,20	1 400	2,8	3,3	8,0	0,42	3,3	A1	B1
	45		ADOR063-4-0,20	0,20	1 400	2,8	3,5	8,0	0,42	3,5	A1	B1
SAR 10.2	4	120	VDOR071-4-0,06	0,06	1 400	0,9	1,0	3,5	0,40	1,0	A1	B1
	5,6		VDOR071-4-0,06	0,06	1 400	0,9	1,0	3,5	0,40	1,0	A1	B1
	8		VDOR071-4-0,12	0,12	1 400	1,7	1,9	5,2	0,40	1,9	A1	B1
	11		VDOR071-4-0,12	0,12	1 400	1,7	2,1	5,2	0,40	2,1	A1	B1
	16		VDOR071-2-0,25	0,25	2 800	2,3	2,6	7,8	0,52	2,6	A1	B1
	22		VDOR071-2-0,25	0,25	2 800	2,3	3,1	7,8	0,52	3,1	A1	B1
	32		ADOR071-4-0,40	0,40	1 400	4,3	4,5	15	0,42	4,5	A1	B1
	45		ADOR071-4-0,40	0,40	1 400	4,3	5,2	15	0,42	5,2	A1	B1
SAR 14.2	4	250	VDOR090-4-0,12	0,12	1 400	0,9	1,4	4,9	0,60	1,4	A1	B1
	5,6		VDOR090-4-0,12	0,12	1 400	0,9	1,7	4,9	0,60	1,7	A1	B1
	8		VDOR090-4-0,25	0,25	1 400	1,7	2,8	9,0	0,60	2,8	A1	B1
	11		VDOR090-4-0,25	0,25	1 400	1,7	3,0	9,0	0,60	3,0	A1	B1
	16		VDOR090-2-0,45	0,45	2 800	2,6	5,2	16	0,64	5,2	A1	B1
	22		VDOR090-2-0,45	0,45	2 800	2,6	6,1	16	0,64	6,1	A1	B1
	32		ADOR090-4-0,75	0,75	1 400	4,3	7,0	28	0,62	7,0	A1	B2
	45		ADOR090-4-0,75	0,75	1 400	4,3	8,7	28	0,62	8,7	A1	B2
SAR 14.6	4	500	VDOR090-4-0,20	0,20	1 400	1,6	1,6	9,0	0,54	1,6	A1	B1
	5,6		VDOR090-4-0,20	0,20	1 400	1,6	1,7	9,0	0,54	1,7	A1	B1
	8		VDOR090-4-0,40	0,40	1 400	3,0	5,2	16	0,56	5,2	A1	B1
	11		VDOR090-4-0,40	0,40	1 400	3,0	6,1	16	0,56	6,1	A1	B1
	16		VDOR090-2-0,80	0,80	2 800	6,3	8,7	31	0,51	8,7	A2	B2
	22		VDOR090-2-0,80	0,80	2 800	6,3	9,6	31	0,51	9,6	A2	B2
	32		ADOR090-4-1,60	1,60	1 400	9,2	13	66	0,57	13	A2	–
	45		ADOR090-4-1,60	1,60	1 400	9,2	16	66	0,57	16	A2	–
SAR 16.2	4	1 000	VDOR112-4-0,40	0,40	1 400	2,4	4,7	17	0,65	4,7	A1	B1
	5,6		VDOR112-4-0,40	0,40	1 400	2,4	5,0	17	0,65	5,0	A1	B1
	8		VDOR112-4-0,80	0,80	1 400	4,9	8,7	38	0,57	8,7	A2	B2
	11		VDOR112-4-0,80	0,80	1 400	4,9	9,6	38	0,57	9,6	A2	B2
	16		VDOR112-2-1,50	1,50	2 800	8,3	15	70	0,60	15	A2	–
	22		VDOR112-2-1,50	1,50	2 800	8,3	17	70	0,60	17	A2	–
	32		ADOR112-4-3,00	3,00	1 400	15	23	104	0,71	23	A3	–
	45		ADOR112-4-3,00	3,00	1 400	15	28	104	0,71	28	A3	–
	63		ADOR112-2-5,00	5,00	2 800	19	43	209	0,80	43	–	–
	90		ADOR112-2-5,00	5,00	2 800	19	52	209	0,80	45	–	–
<div>1) Механическая мощность на валу электродвигателя при рабочем моменте (соответствует приблизит. 35 % от максимального момента). Потребляемую электрическую мощность можно рассчитать по формуле: P = U x I x cos φ x √3</div> <div>2) Ток при номинальном моменте</div> <div>3) Ток при максимальном моменте. Рекомендуется подбирать коммутационную аппаратуру исходя из этих значений.</div> <div>4) Выбор контакторов при использовании блоков управления AUMA MATIC и AUMATIC. В случае использования версии NORM см. примечания на стр. 2</div>												
Мы оставляем за собой право внесения изменений при усовершенствовании продукции. С появлением этого издания все предыдущие становятся недействительными.												
								Издание 1.11				
Y005.215/009/ru												

Данные по электродвигателю являются приблизительными. Возможны отклонения от указанных значений в пределах допусков изготовления.

Допустимое колебание напряжения $\pm 10\%$. Если напряжение падает еще ниже, снижается номинальный выходной крутящий момент.

Для защиты от перегрева в обмотку электродвигателя встроены термовыключатели или РТС термисторы. При отсутствии блоков управления (исполнение AUMA NORM) они должны быть подключены к внешней цепи управления (см. схему подключения). Если термовыключатели или РТС термисторы не подключены, гарантия на электродвигатель становится недействительной.

Номинальная мощность термовыключателей:

пост.ток		перем.ток	
250 В, 50 – 60 Гц		60 В	1,0 А
$\cos \varphi = 1$	2,5 А	42 В	1,2 А
$\cos \varphi = 0,6$	1,6 А	24 В	1,5 А

Дополнительная информация содержится в «Технических характеристиках многооборотных приводов SAR 07.2 – SAR 16.2 с трехфазным электродвигателем переменного тока для режима регулирования».

Выбор контакторов для исполнения NORM (без блоков управления AUMA)

Рекомендуется подбирать коммутационную аппаратуру в соответствии с ее номинальной мощностью или мощностью электродвигателей с учетом присвоенного класса мощности.

Класс мощности AUMA	Контактор с ном. мощностью по IEC AC-3	Контактор по мощности электродвигателя по UL/CSA для	
		480 В~	600 В~
A1	4,0 кВт	5,0 л.с.	5,0 л.с.
A2	7,5 кВт	10 л.с.	10 л.с.
A3	15 кВт	20 л.с.	25 л.с.
A4	30 кВт	60 л.с.	60 л.с.
A5	55 кВт	75 л.с.	100 л.с.

Мы оставляем за собой право внесения изменений при усовершенствовании продукции. С появлением этого издания все предыдущие становятся недействительными.